

## GO-SOUND POCKET MIC KIT BODYPACK, HEADSET, E MIC LAVALIER PER DIFFUSORI GO-SOUND AMW

Go-Sound Pocket Mic è un set opzionale che include un trasmettitore VHF body-pack, un microfono lavalier e un microfono headset. È destinato a tutti quei possessori di diffusori attivi SOUNDSATION GO-SOUND AMW che necessitano totale libertà di movimento durante le loro sessioni.



# GO-SOUND POCKET MIC KIT BODYPACK, HEADSET, E MIC LAVALIER PER DIFFUSORI GO-SOUND AMW

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con GO-SOUND 8AMW / 10AMW / 12AMW / 15AMW

Trasmissione VHF con tecnologia SMD

Frequenza VHF a 175 MHz (NOTA: Prima di acquistare questo prodotto, assicurateci che la frequenza del radiomicrofono della vostra Go-Sound 8-10 AMW – o almeno una delle due frequenze in caso di Go-Sound AMW 12-15 AMW – sia 175MHz)

Massima Semplicità d'uso

30m di distanza di trasmissione (senza ostacoli)

Trasmettitore tascabile semplice e leggero

Microfono Headset con capsula a elettrete cardioide

Microfono da Cravatta con clip e capsula elettrete omnidirezionale

### SPECIFICHE

<b>Frequenza</b>	VHF - 175.00MHz
<b>Potenza Trasmissione</b>	10mW
<b>Tipo di Modulazione</b>	FM
<b>Deviazione</b>	37KHz
<b>Emissione Spurie</b>	>30dB
<b>Utilizzo Continuo</b>	7 ore
<b>Stabilizzazione della Freq.</b>	Calibrazione automatica
<b>Gamma Dinamica</b>	> 90dB

## GO-SOUND POCKET MIC KIT BODYPACK, HEADSET, E MIC LAVALIER PER DIFFUSORI GO-SOUND AMW

<b>Distorsione Armonica Totale</b>	< 0.5%
<b>Risposta in Frequenza</b>	40Hz~15KHz $\pm$ 3dB
<b>Connettore Ingresso</b>	1/8" mono mini-Jack (senza filettatura)
<b>Regolazioni</b>	Mic Volume
<b>Spia LED</b>	Rosso (batterie scariche)
<b>Tensione Batterie</b>	3V (2x Batterie da 1.5V Tipo AA)
<b>Capsula Headset</b>	Cardioide, Elettrete
<b>Connettore Headset</b>	1/8" mini-Jack (90° senza filettatura)
<b>Capsula Lavalier</b>	Omni-direzionale, Elettrete
<b>Connettore Lavalier</b>	1/8" mini-Jack (90° senza filettatura)