

## CLUB XS5+ MIXER A 5 CANALI CON ECHO E LETTORE

Console di missaggio compatta e portatile dotata di 5 ingressi, connettività Bluetooth, effetti Echo integrati e funzioni di riproduzione e registrazione su scheda USB/SD. EQ a 3 bande, 1 ausiliario, connettori bilanciati mic/line, controllo del compressore e EQ a 2 bande con 1 ausiliario per entrambi i canali stereo. Sono inoltre presenti connettori XLR bilanciati per le uscite principali, uscite jack per la sala di controllo e connettori fono per la registrazione e la riproduzione.

Ultracompatto, leggero, di alta qualità ed estremamente versatile, il Club XS 5+ è il mixer perfetto per performance dal vivo e registrazioni domestiche.



CLUB XS5+

# MIXER A 5 CANALI CON ECHO E LETTORE

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

2 ingressi (1 canale mic, 2 canali stereo)

1 Bus ausiliario per il monitoraggio e l'effetto interno

Uscite bilanciate professionali

Preamplificatore microfonico di alta qualità con controlli di compressione e guadagno migliorati e EQ a 3 bande

Effetto Echo

Connettività di riproduzione Bluetooth

Lettores multimediale e registratore USB/SD

### SPECIFICHE

<b>Ingressi</b>	5 (1 ingresso microfonico, 2 ingressi stereo)
<b>Gamma di Gain Mic</b>	Da 6 dB a 50 dB
<b>Gamma di Gain Linea</b>	10 dB a 34 dB
<b>EIN</b>	-100dB
<b>Risposta in frequenza</b>	10Hz - 20kHz (+1/-3dB)
<b>THD Canale Mic</b>	<0.1%
<b>Rapporto segnale/rumore</b>	80 dB
<b>Livelli di uscita</b>	Max +26dB (Bal), +20dB (unBal)
<b>EQ</b>	Hi 12kHz, Mid 2.5kHz, Lo 45Hz
<b>USB/SD</b>	riproduzione audio MP3
<b>Registrazione</b>	Su unità USB o scheda SD (128kbps mono)
<b>Effetti DSP</b>	Effetto Echo

CLUB XS5+  
**MIXER A 5 CANALI CON ECHO E LETTORE**

---

<b>Alimentazione</b>	100-240 Vac - 50/60Hz
<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	195 x 80 x 270 mm