

T604


AMPLIFICATORE AD ALTE PRESTAZIONI DA 6000W/4 CANALI CON DSP E DANTE™

La **Serie T** è costituita da processori per piattaforme d'amplificazione estremamente flessibili e con un buon rapporto costo/efficacia.

Tutti i modelli garantiscono lo stesso picco massimo di tensione che permette un alto SPL con cabinet singoli da 8/16 ohm su tutti i modelli. L'alta tensione è ideale anche per splittare la potenza tra i canali in applicazioni come diffusori biamplificati o subwoofer con top passivi.

Gli amplificatori dispongono di ingressi tramite Dante, AES3 e analogico. Le soluzioni con Dante e AES3 sono ottimizzate per la distribuzione in daisy-chain di segnali audio a 2 canali a più amplificatori, senza la necessità di switch esterni, ripetitori o splitter. Un sistema Dante semplice ha una daisy chain con da un lato la console di missaggio e dall'altro un punto di accesso WiFi e gli amplificatori al centro.

I servizi MyPowersoft sono disponibili per questo prodotto



T604

AMPLIFICATORE AD ALTE PRESTAZIONI DA 6000W/4 CANALI CON DSP E DANTE™

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Nuovo standard di riferimento in termini di rapporto costo/efficacia per gli impianti di amplificazione di piccole e medie dimensioni e i monitor da palco

Controllo totale e monitoraggio tramite il software Armonia Plus

Controllo dal display sul pannello frontale per funzioni come richiamo dei preset (anche in uscita), gain, delay, mute

Web App: grazie a un qualsiasi dispositivo dotato di un browser (es. un tablet o uno smartphone) è possibile accedere all'amplificatore tramite un punto di accesso WiFi esterno per controllarne e modificarne i parametri

EQ avanzato controllabile a livello di gruppo con filtri raised cosine

Ampia libreria di preset

Compatibilità dei preset con la Serie X

Filtri FIR molto lunghi (42,6 ms)

SPECIFICHE

Power supply	Universal, regulated switch mode with PFC (Power Factor Correction)
Nominal power requirement	100 – 240 V @ 50/60Hz
Operating voltage	90 V – 264 V
1/8 of max output power @ 4 ?	120 V
Thermal dissipation 1/8 of max output power @ 4 ?	120 V
Output power per channel	1500W @ 2 ? / 1500 W @ 4 ? / 1250 W @ 8 ?
Bridge mode	3000 W @ 4 ? / 3000 W @ 8 ?

T604

AMPLIFICATORE AD ALTE PRESTAZIONI DA 6000W/4 CANALI CON DSP E DANTE™

Max unclipped output voltage @8 ?

145 Vpeak

Current

50 Apeak