




## PCM-8000 MATCH MICROFONI A CONDENSATORE CON DIAFRAMMA PICCOLO ACCOPPIATI

Il PCM-8000 MATCH è un set di due microfoni a condensatore con diaframma da 16 mm, pensato per riprese stereofoniche di strumenti acustici, riprese d'insieme per batteria, cori ed esibizioni dal vivo. I microfoni sono accoppiati con tolleranza entro 1dB; sono dotati di selettore di guadagno 0dB/-10dB e filtro di taglio a 100Hz per adattarsi a tutte le sorgenti e preamplificatori microfonici. Richiedono, inoltre, l'alimentazione Phantom a 48V. Il kit - racchiuso in una pratica valigetta in plastica con imbottiture di protezione, oltre ai due microfoni, include due shock-mount con adattatori da 3/8" a 5/8", barra distanziatrice con relazione della distanza e dell'inclinazione dei due microfoni, due pop-filter. La capsula a gradiente di pressione con diagramma polare cardioide si basa su un diaframma da 16mm placcato in oro. Il processo di placcatura con vapori di oro depositati sulla superficie, conferisce leggerezza, un'ottima capacità elettrica e una risposta in frequenza lineare. Il corpo del microfono, in metallo leggero e robusto, contiene il preamplificatore a JFET per mantenere un elevato isolamento tra stadio di ingresso e uscita, e un basso rumore interno.



PCM-8000 MATCH  
**MICROFONI A CONDENSATORE CON DIAFRAMMA  
PICCOLO ACCOPPIATI**

---



# PCM-8000 MATCH MICROFONI A CONDENSATORE CON DIAFRAMMA PICCOLO ACCOPPIATI

## DETTAGLI DEL PRODOTTO

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ideale per Riprese Stereo di Ambiente, Cori, Piatti per Batteria, Strumenti Acustici e Pianoforte

Trasduttore da 16mm a Gradiente di Pressione di Alta Qualità

Diaframma con Placcatura a Vapori di Oro Depositati sulla Membrana

Circuito di Preamplificazione di Qualità Premium

Alta sensibilità e Basso Rumore Interno

Diagramma Polare a Cardioide

Risposta in Frequenza Lineare

Il Kit include 2 Microfoni accoppiati, 2 Supporti Anti-Shock, 2 filtri Pop e 1 Barra Stereo Regolabile

### SPECIFICHE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Elemento</b>                    | Trasduttore a Gradiente di Pressione         |
| <b>Caratteristica Polare</b>       | Unidirezionale (Cardioide)                   |
| <b>Risposta in Frequenza</b>       | 30Hz-20kHz                                   |
| <b>Tolleranza di Accoppiamento</b> | entro 1 dB (da 100Hz a 10kHz - escluso 1kHz) |
| <b>Sensibilità</b>                 | -38 dB +/- 2 dB (0 dB = 1V/Pa @ 1 kHz)       |
| <b>Impedenza di uscita</b>         | 100ohm +/- 30% (a 1kHz)                      |
| <b>Rumore Interno</b>              | 16dB (Pesato con Filtro Tipo A)              |
| <b>Max. input SPL</b>              | 130dB (@ 1 kHz = 1% T.H.D)                   |
| <b>Rapporto S/N</b>                | 78dB   |

# PCM-8000 MATCH MICROFONI A CONDENSATORE CON DIAFRAMMA PICCOLO ACCOPPIATI

---

**Attenuazione di Ingresso**

Selettore 0dB/-10dB

**Attenuazione Basse Frequenze**

100Hz, 12dB/Ottava

**Alimentazione**

Phantom +48V