

PROVIBE 8A

DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

ProVibe 8A da una parte riprende lo stile Soundsation nei diffusori attivi compatti; dall'altra rappresenta anche un punto di svolta grazie ad una veste aggiornata, elegante, robusta e con caratteristiche professionali.

Il pannello posteriore ospita un mixer a 3 canali con ingressi Line/Mic, ingresso Bluetooth, l'EQ a 2 bande, l'uscita Mix out. Tutti i canali hanno il controllo di volume separato.

La funzione TWS (True Wireless Stereo) permette la connessione wireless tra diffusori identici in modo che il "master" – cioè quello al quale è collegata la sorgente audio Bluetooth – si connetta allo "slave" in modo che quest'ultimo riproduca solo il canale destro. In questo modo si ottiene un sistema stereo senza bisogno di connessioni audio tra i due diffusori.

Il woofer da 8" e il driver a compressione da 1" sono pilotati da un amplificatore in Classe AB con potenza di picco fino a 320W.

L'housing, dal look elegante e professionale, ha una architettura ventata con aperture bass-reflex negli angoli inferiori vicino al woofer. La guida d'onda simmetrica ha una copertura angolare 90° (H) x 60° (V). La parte posteriore consente l'uso in orizzontale – tipo monitor da palco – con angoli di 45° e 25°. Sono infine presenti 3 punti di aggancio M8 per il fissaggio sospeso e il foro da 36mm per uso su palo o tripode.



PROVIBE 8A
DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS



PROVIBE 8A DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

IN EVIDENZA



ELEGANZA, COMPATTEZZA ED AFFIDABILITÀ. IN UNA PAROLA: PROVIBE!

Un diffusore non serve semplicemente a emettere suoni e vibrazioni, ma piuttosto a fare musica, comunicare emozioni, scambiare idee, promuovere conoscenza. Noi di Soundsation pensiamo che debba anche essere in linea il più possibile con i canoni estetici contemporanei, fatti di linee essenziali ed eleganti. Siamo anche convinti che oltre ad esprimere il bello in senso lato debba essere pratico, avere tutto ciò che davvero serve e durare il più possibile nel tempo. Questi sono i concetti che ci hanno spinto a realizzare una nuova serie di diffusori attivi che partisse dalla semplice vibrazione e sintetizzasse tutti questi concetti in una dimensione professionale. In una parola: ProVibe!

PROVIBE 8A

DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

TANTI FORMATI, UN'UNICA SOLUZIONE

Il mixer a 3 canali è pensato per risolvere il solito problema dell'adattamento dei diversi segnali di ingresso e delle connessioni che le nostre sorgenti hanno. Microfoni, ingressi di linea bilanciati e sbilanciati, connessioni XLR, jack da 1/4", RCA e mini-jack: nessun problema di livello e nessuna necessità di adattatori.

I preamplificatori di ingresso sono progettati per accettare segnali di ingresso con una varietà molto ampia di gamma dinamica, offrendo sempre un headroom sufficiente a gestire qualsiasi necessità di rinforzo sonoro.



BLUETOOTH E TWS

Sempre più spesso i nostri device sono lo strumento principe in tutte le occasioni di musica, festa o altro. Molti dispositivi di ultima generazione nemmeno più hanno l'uscita analogica ma necessitano di adattatori (spesso ingombranti e costosi) o interfacce Bluetooth.

ProVibe risolve alla radice il problema. Uno dei 3 canali del mixer con regolazione indipendente del volume è dedicato esclusivamente alla ricezione di segnali audio stereo Bluetooth. Non soltanto, ma in caso di due diffusori ProVibe dello stesso tipo (ad esempio due ProVibe 12A, o due ProVibe 15A, ecc.) è possibile collegare in maniera wireless un diffusore all'altro in modo che uno dei due riproduca il canale sinistro e l'altro il canale destro dello stesso segnale Bluetooth.

PROVIBE 8A

DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

DETTAGLI DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Diffusore attivo a 2 vie

Cabinet robusto ed elegante in polipropilene

Potenza di picco di 320W

Direttività 90°H x 60°V

Mixer a 3 canali con Bluetooth

Funzione TWS (True Wireless Stereo)

Montaggio su palo con foro standard da 36 mm

SPECIFICHE

Tipo di Diffusore Cassa attiva a 2 vie

Risposta in frequenza [- 10dB] 80Hz - 20kHz

SPL massimo 110 dB

Sensibilità 91 dB

Driver a compressione 1"

Direzionalità (HxV) 90° x 60°

Frequenza di crossover 3,5 kHz

Diametro del woofer 8"

Classe dell'amplificatore Classe AB

Potenza RMS 80W

PROVIBE 8A

DIFFUSORE ATTIVO 8" A 2-VIE CON BLUETOOTH E TWS

| | |
|--|---|
| Potenza di programma/Picco | 160W/320W |
| Conessioni di ingresso | XLR + Jack da 1/4" (Mic Line In), XLR + RCA stereo + Mini jack stereo (Line In) |
| Conessioni di uscita | XLR (uscita mix) |
| Controlli Mic/Line In | Interruttore e volume microfono/linea, volume Line In e Aux In |
| Ingresso BT | Pulsante BT Pair/TWS, volume |
| Indicatori LED | Accensione (verde), Clip (rosso), BT collegato (blu) |
| EQ | EQ High 2,5kHz-18kHz +/- 10dB; EQ Low 42Hz-150Hz +/- 10dB |
| Requisiti di alimentazione | 230Vac - 50 Hz |
| Consumo di energia (medio) | 90W |
| Materiale dell'housing | Polipropilene |
| Possibilità di Montaggio Sospeso | Sì |
| Maniglie | 1 sulla parte superiore |
| Montaggio su palo | Standard D35 mm |
| Angolo di utilizzo del monitor da palco | 45° - 25° |
| Dimensioni del Diffosire (LxHxP) | 275 x 420 x 250 mm |
| Dimensioni dell'imballo (LxHxP) | 300 x 460 x 283 mm |
| Peso netto | 7,0 kg |
| Peso lordo | 8,0 kg |